# FICHA TÉCNICA – CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL – 40 LAÇOS

**Descrição do Material:**

Central de alarme modelo FIREVR-40L, foi desenvolvida para atender com eficiência e baixo custo as necessidades do mercado em sistemas de detecção e alarme de incêndio, tais como, detecção de fumaça, acionadores manuais, e chaves de fluxo em sistemas de sprinklers. A central FIREVR-8L, dispõe de um circuito micro processado que permite programar os 8laços disponíveis no próprio display de 2x16, dispõe de uma saída para sirene. Opera em 110/220Vca em rede elétrica comercial e tensão de saída em 24 Vdc.

**Especificações Técnicas:**

| | |
|---|---|
| **Capacidade de Laço** | 40 |
| **Dispositivos por Laço** | 20 |
| **Fonte Primária** | 110/120 Vca |
| **Fonte Secundária** | 24V 0.5A |
| **Display** | LCD 2x16 |
| **Saída Sirene** | 1 de 1,5A / 24V |
| **Saída de Contato** | 02 de contato NA/NF para ligar e desligar motores |
| **Timer de Sirene** | Programado na Central |
| **LEDs de Indicação** | Supervisão, Fogo e Falhas no Sistema |
| **Sinalização de falta de AC** | Sim |
| **Gabinete** | Aço 1010/1020 com pintura eletrostática |
| **Dimensões** | 350x250x90 |
| **Sinalização Falha na Bateria** | Sim |
| **ID** | 1670 |

São Paulo
R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150
TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro
CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114
www.firex.com.br