

FICHA TÉCNICA – DETECTOR DE GÁS CONVENCIONAL – FIREVRGH



Descrição do Material:

Detector de gás convencional com tensão de alimentação 24 V, Consumo em espera 40~45 mA e tempo de detecção de cinco segundos. Os detectores de gás convencionais incorporam um LED pulsante, localizado no labirinto dentro da cobertura do detector (labirinto é desenhado para excluir qualquer luz de origem externa). No ângulo do LED existe um fotodiodo para registrar a presença de gás nos dois impulsos seguintes, detector altera para o estado de alarme e o LED indicador acende. Acionamento manual através da chave reed switch (magnética), facilita o teste dos detectores para o instalador, pois não necessita de fumaça ou gás para verificar o funcionamento do detector.

Especificações Técnicas:

voltagem	24 Vcc
teologia	Convencional
indicador	LED pisca a cada 4 segundos
indicação alarme	LED Vermelho Ligado
consumo em repouso	40~45 mA
consumo em alarme	70~80 mA
condições de trabalho	Temp.: -10~+95°C
grau de proteção	IP20
ID	1708

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br