

FICHA TÉCNICA – LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM SENSOR DE PRESENÇA – 288 LUMENS



Descrição do Material:

Luminária com sensor de presença de 36 LEDs de alto brilho. Alimentado por acumulador elétrico carregável, luminária possui o diferencial de ser 3 em 1: Luminária, sensor de presença e iluminação de emergência. Provido de circuito eletrônico interno, acumulador, recarregável, corpo (carcaça) de plástico ABS com lente de acrílico. Luminária própria para fixação no teto ou na parede, equipamento desenvolvido para iluminação de emergência (aclaramento) em escritórios, residências, escadarias, corredores, lojas.

Características do Produto:

Código ID: 4950

Medidas: A=56 x L=208 x P=104 cm;

Autonomia: 01h30min;

Bateria: Gel selada 3,6V 600mah

Alimentação: Bivolt automático 110/220 VCA / 60 Hz;

Fluxo luminoso: 288 lumens, 36 LEDs de alto brilho;

Área de abrangência: 26m² a 50m²;

Grau de Proteção: IP-20;

Temperatura de cor do LED: 6000 - 7000k;

Sensor de Presença incorporado;

Alcance do sensor de presença: Raio de 5 metros e ângulo de 90°;

Tempo que ela permanece acesa: 56 seg;

Utilização: botão ligado para acendimento através do sensor ou somente iluminação de emergência.

NCM: 94.05.10.99

Marca: Firex

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br